


ledix

Radiowy odbiornik dopuszkowy ROP-03



Montaż
w puszcze Ø60



Montaż tylko
wewnątrz
pomieszczeń



Współpraca
z nadajnikami
systemu EXTA FREE



dane
techniczne

Szczegółowe instrukcje montażu i programowania znajduje się wewnątrz opakowania

Odbiornik ROP-03 przeznaczony jest do realizacji prostych funkcji sterowania w instalacjach niskonapięciowych 10 ÷ 14 V DC. W połączeniu z nadajnikami systemu EXTA FREE umożliwia on realizację funkcji załącz/wyłącz, trybu monostabilnego, bistabilnego i czasowego. Odbiornik rekomendowany jest do współpracy z oświetleniem diodowym.

Cechy charakterystyczne:

- współpraca z nadajnikami bezprzewodowego systemu EXTA FREE
- niezależne sterowanie maksymalnie dwoma odbiornikami w trybach: załącz/wyłącz, monostabilnym, bistabilnym, czasowym
- 2 wyjścia przełącznikowe beznapięciowe typu NO o maksymalnej obciążalności 5 A dla 250 V AC
- duży zasięg działania (do 230 m w terenie otwartym)
- niewielkie wymiary – przystosowany do montażu w typowej puszcze instalacyjnej Ø60
- mały pobór mocy w stanie czuwania (0,15 W) – odbiornik przystosowany do pracy ciągłej

zaMEL cet

Cet Lighting Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27
tel: +48 32 449 15 00, fax: +48 32 449 15 02
e-mail: ledix@ledix.pl, www.ledix.pl

10 ÷ 14 V DC / 0,7 W; IP20

waga: 36 g



CET Lighting Sp. z o.o. oświadcza,
że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy RTTE.



Symbol oznaczający selektywne
zbieranie sprzętu elektrycznego
elektronicznego.

Zakaz umieszczania zużytego
sprzętu z innymi odpadami.



Radiowy odbiornik dopuszkowy 2-kanalowy

TYP: ROP-03



5 903669 040897

Deklaracja zgodności znajduje się na stronie www.ledix.pl

ROP-03 PL Ver. 02

zaMEL cet

10 ÷ 14 V DC

Radiowy odbiornik dopuszkowy 2-kanalowy

ledix

ROP-03

www.ledix.pl

